

GfS Türterminal aus Edelstahl, nach EitVTR, DIN EN 60950-1



Produktbeschreibung

- Material Gehäuse: Edelstahl, 2 mm
- Alarmabschaltung und Programmierung über Geräteschlüssel
- nach EitVTR - DIN EN 60950-1

Lieferumfang:

- Steuerplatine
- Alarmsirene: 100 dB/1 m
- Blitzleuchte
- LED-beleuchtete rote Nottaste gemäß EN 60947-5-1
- Profilhalbzylinder
- steckbare Nottasterabdeckung mit Rasthaken

Eingänge

- 12-24 V/DC Versorgungsspannung
- externer Öffnungsimpuls (nur Öffnung möglich, kein Alarm-Reset)
- Öffnung, Alarm-Reset, Betriebsarten-Umschaltung (Anschluss interner Schlüsseltaster mit Links-Rechts-Tastung)
- 2x Verschlussmeldung Haftmagnet
- Türkontakt (oder Brücke), Klemme gebrücht = Tür geschlossen
- Sabotagekontakt (intern Gehäuseschutz, kein externer Sabotage-Eingang)
- Dimmen LED, Umschaltung zwischen 2 (voreingestellten) LED-Helligkeiten
- Brandmeldeanlage (BMZ) oder Brücke (Klemme gebrücht = normaler Betrieb)
- Nottaster mit Zwangsunterbrecher-Kontakten (intern)
- 2 Reserve-Eingänge

Ausgänge

- 2x 32 LED (je rot und grün) zur universellen Anzeige verschiedener Betriebszustände
 - Sirene (intern)
 - Blitzlampe (intern)
 - 2 Haftmagnete (E-Fallen)
 - RS-485 Schnittstelle (bidirektional) zur Vernetzung und zum Anschluss eines Parametriergerätes
 - Sirene 24 V extern
 - Blitzgerät 24 V extern
 - Melderelais (Sammelmeldung Alarm)
-
- sabotagegeschützt
 - kann in Schließanlagen integriert werden (PHZ = 30 mm)
 - integrierte Systemsteuerung
 - Offenzeit einstellbar von 3 bis 180 Sekunden
 - Vernetzung von bis zu 32 Türen mit Aufschaltmöglichkeit auf eine zentrale Leitstelle
 - Funkweiterleitung möglich - vielseitig kombinierbar und einfach zu montieren
 - die LED-Blitzleuchte hilft, die Hemmschwelle zur Vermeidung unberechtigter Begehungen deutlich anzuheben
 - verbunden mit einem Reed-Kontakt wird bei Öffnung der Tür ein Alarm ausgelöst
 - die Zustandsanzeige des Gerätes erfolgt über eine rote bzw. grüne LED
 - nur berechtigte Personen können den ertönenden Alarm abstellen
 - das Weiterleiten des Alarms zu einem Anzeigepaneel, z.B. beim Pförtner oder Wachpersonal, ist möglich
 - der Schlüsseltaster im Türterminal bewirkt, dass autorisierte Personen alarmfrei die Tür begehen können
 - im Notfall kann die Tür durch Eindrücken des Notschalters geöffnet werden
 - sollte bereits eine Brandmeldeanlage vorhanden sein, muss - damit sich im Notfall alle Türen automatisch öffnen - das Terminal aufgeschaltet werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, eine Blitzleuchte oder eine externe Sirene anzuschließen

Produkteigenschaften

Norm	nach EltVTR - DIN EN 60950-1
Eigenschaft	Alarmabschaltung und Programmierung über Geräteschlüssel
Gehäuse Material	Edelstahl, 2 mm